

EB-103 (LX-50)

سیستم حضور و غیاب؛ اثرا نگشت، کلمه عبور



مشخصات

- اثرا نگشت و کلمه عبور
- صفحه نمایش رنگی ۲/۸ اینچ (فارسی و انگلیسی)
- سخنگوی فارسی
- ۴ کلید عملیاتی
- ظرفیت: اثرا نگشت ۵۰۰، تردد ۵۰,۰۰۰
- سنسور اثرا نگشت ضد خش و ضد دشارژ الکتروستاتیکی
- قابلیت تعريف ۱۰ اثرا نگشت برای هر نفر
- پردازندۀ بسیار قوی: زمان تشخیص کمتر از ۱ ثانیه
- امکان انتقال داده‌ها از طریق USB به وسیله حافظه Flash
- قابلیت نمایش تاریخ شمسی و میلادی
- قابلیت تنظیم سطح حساسیت سنسور اثرا نگشت
- قابلیت کار کرد به صورت شناسایی (Identify ۱:N) و مقایسه ای (Verify 1:1)
- امکان استفاده از پورت USB کامپیوتر به عنوان منبع تغذیه
- امکان تعريف تغییر ساعت رسمی به صورت خودکار و تعريف آلامهای مختلف
- امکان نمایش پیامهای شخصی و عمومی و نیز اسلایدهای آموزشی و ...

